

INSTRUKCJA
bezpieczeństwa i higieny pracy
przy obsłudze kserokopiarki

1. Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy :

- a) Przewietrzyć pomieszczenie.
- b) Włączyć w pomieszczeniu wentylator lub klimatyzator.
- c) Sprawdzić:
 - stan wtyczki i gniazdka z bolcem zerowania,
 - zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia.
- d) Przeczyścić szybę kopiarki.
- e) Usunąć wszelkie przedmioty ograniczające swobodny dostęp do kopiarki co najmniej z trzech stron oraz dostęp do gniazda sieciowego, do którego podłączona jest kopiarka.
- f) Sprawdzić stan papieru w podajniku.

2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

- a) Koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach.
- b) Obsługiwać kopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.
- c) Regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje kopiarka.
- d) Natychmiast przerwać kopiowanie w przypadku dostrzeżenia objawów nienormalnej pracy, pojawienia się dymu, nieprzyjemnego zapachu.
- e) Wymować zablokowany papier z zachowaniem szczególnej ostrożności po odłączeniu kopiarki od sieci zasilającej.
- f) Czyścić podajnik oraz szybę przy użyciu miękkiej szmatki lekko zwilżonej alkoholem lub preparatem przewidzianym do tych celów.
- g) Ręce zabrudzone tonerem umyć ciepłą wodą z mydłem.
- h) Oko zaprószone tonerem przemyć obficie wodą i udać się do lekarza.

3. Czynności zakazane pracownikowi obsługującemu kserokopiarkę.

- a) Obciążanie kopiarki ciężkimi przedmiotami.
- b) Samodzielne wykonywanie czynności obsługi lub czynności konserwacyjnych nie opisanych w instrukcji obsługi.
- c) W trakcie wykonywania kopii:
 - otwieranie górnej lub przedniej pokrywy,
 - wyłączanie kopiarki wyłącznikiem lub odłączanie jej od zasilania,
- d) Kopiowania dokumentów spiętych spinaczem lub zszywką.
- e) Zasilanie kopiarki z gniazda nie przystosowanego do poboru prądu o natężeniu co najmniej 9,3 A.
- f) Zasilanie z tego samego gniazda kilku urządzeń.
- g) Spalanie tonera w ogniu.
- h) Używanie rozpuszczalników do przemywania kopiarki.
- i) Używanie materiałów eksploatacyjnych bez zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa zamieszczoną na opakowaniu.
- j) Dotykanie warstwy selenowej bębna gołymi rękami.
- k) Pozostawianie urządzenia w stanie gotowości eksploatacyjnej po opuszczeniu stanowiska prac

4. Podstawowe czynności pracownika po zakończeniu pracy.

- a) Dokładnie posprzątać stanowisko pracy.
- b) Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko robocze nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń.
- c) Jeśli kopiarka nie będzie używana przez:
 - kilka godzin - wyłączyć ją wyłącznikiem głównym,
 - dłuższy okres - odłączyć ją od zasilania.
- d) Odczynniki i materiały eksploatacyjne przechowywać w wyznaczonym miejscu.